

1 Brojevni sistemi sa ostacima

Brojevne sisteme sa ostacima karakteriše različita osnova za svaku poziciju. Skup pozitivnih celih brojeva

$$m_n, m_{n-1}, \dots, m_1$$

pri čemu broj m_i , $i = 1, \dots, n$ predstavlja osnovu pozicije i , nazivamo skupom modula ili osnova i obeležavamo sa

$$RBS(m_n|m_{n-1}|\dots|m_1)$$

Da bi se izbegla višeznačnost zapisa brojeva moduli imaju svojstvo da su uzajamno prosti

$$NZD(m_{i+1}, m_i) = 1, i = 1, \dots, n - 1$$

i da opadaju u odnosu na poziciju najveće težine

$$m_n > m_{n-1} > \dots > m_1$$

U ovom sistemu se može predstaviti ukupno $M = m_n \cdot m_{n-1} \cdot \dots \cdot m_1$ različitih vrednosti.

Dinamički interval u kome se predstavljaju brojevi može da bude:

- za neoznačene brojeve: $[0, M - 1]$
- za označene brojeve: $[-M/2, M/2 - 1]$ ili bilo koji interval oblika $[-N, P]$, gde važi $M = N + P + 1$

Brojevni sistem sa ostacima zasnovan je na relaciji kongruentnosti:

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a - b)$$

i Kineskoj teoremi o ostacima.

2 Zapis brojeva

2.1 Zapis pozitivnih brojeva

Dekadni broj X se u sistemu $RBS(m_n|m_{n-1}|\dots|m_1)$ predstavlja skupom n brojeva $(r_n|r_{n-1}|\dots|r_1)$ gde je $r_i = X \bmod m_i = |X|_{m_i}$, $i=1, \dots, n$.

Na osnovu relacije:

$$|A \pm k \cdot m|_m = |A|_m$$

koja važi za proizvoljnu dekadnu vrednost A i moduo m , može se zaključiti sledeće:

ukoliko za dekadni broj X važi relacija $X > M$, umesto broja X se može posmatrati njegov ostatak pri deljenju sa M ($X \bmod M$) s obzirom da imaju istu reprezentaciju.

Zadaci:

1. Zapisati broj 83 u sistemu $RBS(5|3|2)$.

$$r_3 = 83 \bmod 5 = 3$$

$$r_2 = 83 \bmod 3 = 2$$

$$r_1 = 83 \bmod 2 = 1$$

$$83 = (3|2|1)_{RBS(5|3|2)}$$

Broj 83 predstavlja se isto kao broj 23, jer je $83 \bmod 30 = 23$.

2. Zapisati broj 46 u sistemu $RBS(6|5)$.

Broj 46 predstavlja se isto kao broj 16, jer je $46 \bmod 30 = 16$.

$$46 = 16 = (4|1)_{RBS(6|5)}$$

3. Zapisati broj 538 u sistemu $RBS(9|7|4)$.

Broj 538 predstavlja se isto kao broj 34, jer je $538 \bmod 252 = 34$. Lakše je računati sa 34.

$$538 = 34 = (7|6|2)_{RBS(9|7|4)}$$

4. Zapisati broj 157 u sistemu $RBS(7|4|3)$.

Broj 157 predstavlja se isto kao broj 73, jer je $157 \bmod 84 = 73$.

$$157 = 73 = (3|1|1)_{RBS(7|4|3)}$$

2.2 Zapis negativnih brojeva

1. Zapisati broj -83 u sistemu $RBS(5|3|2)$.

Broj -83 se može predstaviti nalaženjem aditivnog inverza apsolutne vrednosti broja.

U opštem slučaju, ako je x ostatak i m moduo, za aditivni inverz \bar{x} važi: $x + \bar{x} = 0 \pmod m$, tj. $\bar{x} = |m - x|_m$

$$\begin{aligned} 83 &= (3|2|1)_{RBS(5|3|2)} \\ (-83)_{10} &= (83)_{10} = (3|2|1)_{RBS(5|3|2)} = (\bar{3}|\bar{2}|\bar{1})_{RBS(5|3|2)} = ((5-3) \pmod 5 | (3-2) \pmod 3 | (2-1) \pmod 1)_{RBS(5|3|2)} = \\ &= (2|1|1)_{RBS(5|3|2)} \end{aligned}$$

Zapis broja -83 može se dobiti i komplementiranjem sa komplementacionom konstantom $M=5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$. Najpre se, umesto broja 83, posmatra broj 23, pošto je najmanji pozitivan broj sa istom reprezentacijom kao broj 83.

$$23 = (3|2|1)_{RBS(5|3|2)}$$

Kako je $30 - 23 = 7$, tj. $23 + 7 = 0 \pmod 30$, zapis broja 7 u $RBS(5|3|2)$ je ujedno i zapis broja -23.

Kako je $7 = (2|1|1)_{RBS(5|3|2)}$, sledi:

$$-23 = (2|1|1)_{RBS(5|3|2)} = -83$$

Napomena:

Može se postaviti pitanje da li reprezentacija $(2|1|1)_{RBS(5|3|2)}$ predstavlja broj 7 ili broj -23. Odgovor zavisi od toga kako se postavi dinamički interval. Interval $[0, M - 1]$ može da se подели na dva jednaka dela u kojima će biti zapisivani brojevi A i njihova negacija \bar{A} : $[0, M/2 - 1]$ - pozitivni, $[M/2, M - 1]$ - negativni.

2. Zapisati broj -46 u sistemu $RBS(6|5)$.

$$\begin{aligned} 46 &= (4|1)_{RBS(6|5)} \\ -46 &= ((6-4) \pmod 6 | (5-1) \pmod 5)_{RBS(6|5)} \\ -46 &= (2|4)_{RBS(6|5)} \end{aligned}$$

3. Zapisati broj -538 u sistemu $RBS(9|7|4)$.

$$\begin{aligned} 538 &= (7|6|2)_{RBS(9|7|4)} \\ -538 &= ((9-7) \pmod 9 | (7-6) \pmod 7 | (4-2) \pmod 4)_{RBS(9|7|4)} \\ -538 &= (2|1|2)_{RBS(9|7|4)} \end{aligned}$$

4. Zapisati broj -157 u sistemu $RBS(7|4|3)$.

$$\begin{aligned} 157 &= (3|1|1)_{RBS(7|4|3)} \\ -157 &= ((7-3) \pmod 7 | (4-1) \pmod 4 | (3-1) \pmod 3)_{RBS(7|4|3)} \\ -157 &= (4|3|2)_{RBS(7|4|3)} \end{aligned}$$

3 Aritmetičke operacije

3.1 Sabiranje

1. $(3|2|2)_{RBS(7|5|3)} + (4|1|1)_{RBS(7|5|3)} = ((3+4) \pmod 7 | (2+1) \pmod 5 | (2+1) \pmod 3)_{RBS(7|5|3)} =$
 $= (7 \pmod 7 | 3 \pmod 5 | 3 \pmod 3)_{RBS(7|5|3)} = (0|3|0)_{RBS(7|5|3)}$
2. $(9|5|2|0)_{RBS(11|7|5|2)} + (4|6|3|1)_{RBS(11|7|5|2)} = ((9+4) \pmod 11 | (5+6) \pmod 7 | (2+3) \pmod 5 | (0+1) \pmod 2)_{RBS(11|7|5|2)} =$
 $(13 \pmod 11 | 11 \pmod 7 | 5 \pmod 5 | 1 \pmod 2)_{RBS(11|7|5|2)} = (2|4|0|1)_{RBS(11|7|5|2)}$

3.2 Oduzimanje

Oduzimanje se može izvesti direktno ili kao sabiranje sa aditivnim inverzom umanjioaca.

1. $(3|2|2)_{RBS(7|5|3)} - (4|1|1)_{RBS(7|5|3)}$

Razlika preko direktne operacije oduzimanja:

$$\begin{aligned} (3|2|2)_{RBS(7|5|3)} - (4|1|1)_{RBS(7|5|3)} &= ((3-4) \pmod 7 | (2-1) \pmod 5 | (2-1) \pmod 3)_{RBS(7|5|3)} = \\ &= (\bar{1}|1|1)_{RBS(7|5|3)} = (6|1|1)_{RBS(7|5|3)} \end{aligned}$$

Razlika preko sabiranja sa aditivnim inverzom:

$$-(4|1|1)_{RBS(7|5|3)} = (\bar{4}|\bar{1}|\bar{1})_{RBS(7|5|3)} = (3|4|2)_{RBS(7|5|3)}$$

$$(3|2|2)_{RBS(7|5|3)} + (3|4|2)_{RBS(7|5|3)} = ((3+3) \pmod 7 | (2+4) \pmod 5 | (2+2) \pmod 3)_{RBS(7|5|3)} = (6|1|1)_{RBS(7|5|3)}$$

$$2. (9|5|2|0)_{RBS(11|7|5|2)} - (4|6|3|1)_{RBS(11|7|5|2)} = ((9-4) \bmod 11|(5-6) \bmod 7|(2-3) \bmod 5|(0-1) \bmod 2)_{RBS(11|7|5|2)} = (5|\bar{1}|\bar{1}|\bar{1})_{RBS(11|7|5|2)} = (5|6|4|1)_{RBS(11|7|5|2)}$$

3.3 Množenje

- $(3|2|2)_{RBS(7|5|3)} \cdot (4|1|1)_{RBS(7|5|3)} = ((3 \cdot 4) \bmod 7|(2 \cdot 1) \bmod 5|(2 \cdot 1) \bmod 3)_{RBS(7|5|3)} = (5|2|2)_{RBS(7|5|3)}$
- $(9|5|2|0)_{RBS(11|7|5|2)} \cdot (4|6|3|1)_{RBS(11|7|5|2)} = ((9 \cdot 4) \bmod 11|(5 \cdot 6) \bmod 7|(2 \cdot 3) \bmod 5|0)_{RBS(11|7|5|2)} = (3|2|1|0)_{RBS(11|7|5|2)}$

3.4 Deljenje (samo ideja)

Prilikom deljenja, dobijeni rezultat predstavlja količnik samo ako je u pitanju ceo broj, što nije uvek slučaj. S obzirom da nije opisan precizan algoritam za deljenje, posmatra se samo ideja.

- Izračunati $3 : 4 \pmod{5}$
 $3 : 4 \equiv x \pmod{5}$
 $3 \equiv 4x \pmod{5}$
za $x = 0$: $3 \equiv 0 \pmod{5} \perp$
za $x = 1$: $3 \equiv 4 \pmod{5} \perp$
za $x = 2$: $3 \equiv 8 \pmod{5} \top$
 $\Rightarrow 3 : 4 \equiv 2 \pmod{5}$
(u odnosu na relaciju kongruentnosti ovo jeste tačno, ali ne može se uzeti za traženi količnik)

Prilikom određivanja količnika može se koristiti i *multiplikativni inverz*:

Ako su A i m uzajamno prosti ne-nula brojevi, A^{-1} je multiplikativni inverz broja A u odnosu na moduo m ako važi: $|A \cdot A^{-1}|_m = 1$

Kongruencija: $3 \equiv 4x \pmod{5}$

može da se reši ako se obe strane pomnože multiplikativnim inverzom broja 4 u odnosu na moduo 5. Kako je $4^{-1} \equiv 4 \pmod{5}$, sledi:

$$3 \cdot 4^{-1} \equiv x \pmod{5}$$

$$3 \cdot 4 \equiv x \pmod{5}$$

$$2 \equiv x \pmod{5} \Rightarrow 3 : 4 \equiv 2 \pmod{5}$$

- Izračunati $5 : 2 \pmod{7}$

$$5 : 2 \equiv x \pmod{7}$$

$$5 \equiv 2x \pmod{7}$$
za $x = 0$: $5 \equiv 0 \pmod{7} \perp$
za $x = 1$: $5 \equiv 2 \pmod{7} \perp$
za $x = 2$: $5 \equiv 4 \pmod{7} \perp$
za $x = 3$: $5 \equiv 6 \pmod{7} \perp$
za $x = 4$: $5 \equiv 8 \pmod{7} \perp$
za $x = 5$: $5 \equiv 10 \pmod{7} \perp$
za $x = 6$: $5 \equiv 12 \pmod{7} \top$
 $\Rightarrow 5 : 2 \equiv 6 \pmod{7}$

- Izračunati $9 : 5 \pmod{11}$

$$9 : 5 \equiv x \pmod{11}$$

$$9 \equiv 5x \pmod{11}$$
za $x = 0$: $9 \equiv 0 \pmod{11} \perp$
za $x = 1$: $9 \equiv 5 \pmod{11} \perp$
za $x = 2$: $9 \equiv 10 \pmod{11} \perp$
za $x = 3$: $9 \equiv 15 \pmod{11} \perp$
za $x = 4$: $9 \equiv 20 \pmod{11} \top$
 $\Rightarrow 9 : 5 \equiv 4 \pmod{11}$

- Izračunati $7 : 5 \pmod{9}$

$$7 : 5 \equiv x \pmod{9}$$

$$7 \equiv 5x \pmod{9}$$
za $x = 0$: $7 \equiv 0 \pmod{9} \perp$
za $x = 1$: $7 \equiv 5 \pmod{9} \perp$

za $x = 2$: $7 \equiv 10 \pmod{9} \perp$
 za $x = 3$: $7 \equiv 15 \pmod{9} \perp$
 za $x = 4$: $7 \equiv 20 \pmod{9} \perp$
 za $x = 5$: $7 \equiv 25 \pmod{9} \top$
 $\Rightarrow 7 : 5 \equiv 5 \pmod{9}$

5. $(3|2|2)_{RBS(7|5|3)} : (4|1|1)_{RBS(7|5|3)} = ((3 : 4) \bmod 7 | (2 : 1) \bmod 5 | (2 : 1) \bmod 3)_{RBS(7|5|3)} = (6|2|2)_{RBS(7|5|3)}$,
 jer je:

$$3 : 4 \equiv x \pmod{7}$$

$$3 \equiv 4x \pmod{7} \Rightarrow x = 6$$

6. $(9|5|2|0)_{RBS(11|7|5|2)} : (4|6|3|1)_{RBS(11|7|5|2)} = ((9 : 4) \bmod 11 | (5 : 6) \bmod 7 | (2 : 3) \bmod 5 | 0)_{RBS(11|7|5|2)} =$
 $(5|2|4|0)_{RBS(11|7|5|2)}$, jer je:

$$9 : 4 \equiv x \pmod{11}$$

$$9 \equiv 4x \pmod{11} \Rightarrow x = 5$$

$$5 : 6 \equiv y \pmod{7}$$

$$5 \equiv 6y \pmod{7} \Rightarrow y = 2$$

$$2 : 3 \equiv z \pmod{5}$$

$$2 \equiv 3z \pmod{5} \Rightarrow z = 4$$

Jednačine oblika $ax = c \pmod{b}$ se strogo matematički svode na jednačine oblika $ax = c + by$ tj. $ax - by = c$ koje su poznate kao linearne Diofantove jednačine. Važi teorema:

Potreban i dovoljan uslov da linearna Diofantova jednačina $ax + by = c$ ima rešenja je $NZD(a, b) | c$.

Ako su brojevi a i b uzajamno prosti ($NZD(a, b) = 1$) linearna Diofantova jednačina uvek ima rešenja.

4 Odredjivanje dekadne vrednosti RBS brojeva

Da bi odredili dekadnu vrednost broja $(r_n | r_{n-1} | \dots | r_1)$ zapisanog u sistemu $RBS(m_n | m_{n-1} | \dots | m_1)$ neophodno je odrediti težinu svake pozicije u zapisu broja. Pozicija i na kojoj se nalazi modul m_i ima težinu t_i čija je vrednost $(0|0| \dots | 0|1|0| \dots | 0)$. Iz zapisa $(0|0| \dots | 0|1|0| \dots | 0)$ se može zaključiti da je

$$t_i \bmod m_j = 0, \text{ za sve } j = 1, \dots, n, j \neq i$$

$$t_i \bmod m_i = 1$$

Na osnovu Kineske teoreme o ostacima ¹ postoji jedinstven broj po modulu $m_n \cdot m_{n-1} \cdot \dots \cdot m_1$ sa ovim svojstvima.

Zadaci:

1. Odrediti težine pozicija u sistemu $RBS(7|5|3)$.

$$t_3 = (1|0|0)_{RBS(7|5|3)}$$

$$t_3 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$t_3 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$t_3 \equiv 0 \pmod{3}$$

\Rightarrow broj je deljiv sa 3 i 5 pa je deljiv i sa $3 \cdot 5 = 15$, što znači da je oblika $15k$

$$15k \equiv 1 \pmod{7} \Leftrightarrow k \equiv 1 \pmod{7} \text{ (jer je } 15 \equiv 1 \pmod{7}) \Rightarrow k = 1$$

¹Kineska teorema o ostacima: Neka su m_1, m_2, \dots, m_n po parovima uzajamno prosti prirodni brojevi i a_1, a_2, \dots, a_n bilo koji celi brojevi. Tada postoji jedinstven po modulu $m_n \cdot m_{n-1} \cdot \dots \cdot m_1$ broj x takav da je $x \equiv a_i \pmod{m_i}$.

težina t_3 je $15 \cdot k = 15 \cdot 1 = 15$

$$\begin{aligned}t_2 &= (0|1|0)_{RBS(7|5|3)} \\t_2 &= 0 \pmod{7} \\t_2 &= 1 \pmod{5} \\t_2 &= 0 \pmod{3}\end{aligned}$$

\Rightarrow broj je deljiv sa 7 i 3, pa je deljiv i sa $7 \cdot 3 = 21$, što znači da je oblika $21k$

$$21k \equiv 1 \pmod{5} \Leftrightarrow k \equiv 1 \pmod{5} \text{ (jer je } 21 \equiv 1 \pmod{5}) \Rightarrow k = 1$$

težina t_2 je $21 \cdot k = 21 \cdot 1 = 21$

$$\begin{aligned}t_1 &= (0|0|1)_{RBS(7|5|3)} \\t_1 &= 0 \pmod{7} \\t_1 &= 0 \pmod{5} \\t_1 &= 1 \pmod{3}\end{aligned}$$

\Rightarrow broj je deljiv sa 7 i 5, pa je deljiv i sa $7 \cdot 5 = 35$, što znači da je oblika $35k$

$$35k \equiv 1 \pmod{3} \Leftrightarrow 2k \equiv 1 \pmod{3} \text{ (jer je } 35 \equiv 2 \pmod{3}) \Rightarrow k = 2$$

težina t_1 je $35 \cdot k = 35 \cdot 2 = 70$

2. Odrediti dekadnu vrednost broja $(3|2|2)_{RBS(7|5|3)}$.

Iz prethodnog primera, težine pozicija sistema su: $t_3 = 15$, $t_2 = 21$, $t_1 = 70$

$$(3|2|2)_{RBS(7|5|3)} = (3 \cdot 15 + 2 \cdot 21 + 2 \cdot 70) \pmod{7 \cdot 5 \cdot 3} = 227 \pmod{105} = 17$$

3. Odrediti težine pozicija u sistemu $RBS(11|9|7|4)$.

$$\begin{aligned}t_4 &= (1|0|0|0)_{RBS(11|9|7|4)} \\t_4 &= 1 \pmod{11} \\t_4 &= 0 \pmod{9} \\t_4 &= 0 \pmod{7} \\t_4 &= 0 \pmod{4}\end{aligned}$$

\Rightarrow broj je deljiv sa 9, 7 i 4, pa je deljiv i sa $9 \cdot 7 \cdot 4 = 252$, što znači da je oblika $252k$

$$252k \equiv 1 \pmod{11} \Leftrightarrow 10k \equiv 1 \pmod{11} \text{ (jer je } 252 \equiv 10 \pmod{11}) \Rightarrow k = 10$$

težina t_4 je $252 \cdot k = 252 \cdot 10 = 2520$

$$\begin{aligned}t_3 &= (0|1|0|0)_{RBS(11|9|7|4)} \\t_3 &= 0 \pmod{11} \\t_3 &= 1 \pmod{9} \\t_3 &= 0 \pmod{7} \\t_3 &= 0 \pmod{4}\end{aligned}$$

\Rightarrow broj je deljiv sa 11, 7 i 4, pa je deljiv i sa $11 \cdot 7 \cdot 4 = 308$, što znači da je oblika $308k$

$$308k \equiv 1 \pmod{9} \Leftrightarrow 2k \equiv 1 \pmod{9} \text{ (jer je } 308 \equiv 2 \pmod{9}) \Rightarrow k = 5$$

težina t_3 je $308 \cdot k = 308 \cdot 5 = 1540$

$$\begin{aligned}
t_2 &= (0|0|1|0)_{RBS(11|9|7|4)} \\
t_2 &= 0 \pmod{11} \\
t_2 &= 0 \pmod{9} \\
t_2 &= 1 \pmod{7} \\
t_2 &= 0 \pmod{4}
\end{aligned}$$

\Rightarrow broj je deljiv sa 11, 9 i 4, pa je deljiv i sa $11 \cdot 9 \cdot 4 = 396$, što znači da je oblika $396k$

$$396k \equiv 1 \pmod{7} \Leftrightarrow 4k \equiv 1 \pmod{7} \text{ (jer je } 396 \equiv 4 \pmod{7}) \Rightarrow k = 2$$

$$\text{težina } t_2 \text{ je } 396 \cdot k = 396 \cdot 2 = 792$$

$$\begin{aligned}
t_1 &= (0|0|0|1)_{RBS(11|9|7|4)} \\
t_1 &= 0 \pmod{11} \\
t_1 &= 0 \pmod{9} \\
t_1 &= 0 \pmod{7} \\
t_1 &= 1 \pmod{4}
\end{aligned}$$

\Rightarrow broj je deljiv sa 11, 9 i 7, pa je deljiv i sa $11 \cdot 9 \cdot 7 = 693$, što znači da je oblika $693k$

$$693k \equiv 1 \pmod{4} \Leftrightarrow k \equiv 1 \pmod{4} \text{ (jer je } 693 \equiv 1 \pmod{4}) \Rightarrow k = 1$$

$$\text{težina } t_1 \text{ je } 693 \cdot k = 693 \cdot 1 = 693$$

4. Odrediti dekadnu vrednost broja $(5|1|4|1)_{RBS(11|9|7|4)}$.

Iz prethodnog primera, težine pozicija sistema su: $t_4 = 2520$, $t_3 = 1540$, $t_2 = 792$, $t_1 = 693$

$$(5|1|4|1)_{RBS(11|9|7|4)} = (5 \cdot 2520 + 1 \cdot 1540 + 4 \cdot 792 + 1 \cdot 693) \pmod{11 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 4} = 18001 \pmod{2772} = 1369$$

5. Izračunati $17 \cdot (-6)$ u brojevnom sistemu sa ostacima 11, 5, 3 i 2.

$$\begin{aligned}
17 &= (6|2|2|1)_{RBS(11|5|3|2)} \\
6 &= (6|1|0|0)_{RBS(11|5|3|2)} \Rightarrow -6 = ((11 - 6) \pmod{11} | (5 - 1) \pmod{5} | 0 | 0)_{RBS(11|5|3|2)} = (5|4|0|0)_{RBS(11|5|3|2)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
17 \cdot (-6) &= (6|2|2|1)_{RBS(11|5|3|2)} \cdot (5|4|0|0)_{RBS(11|5|3|2)} = \\
&= ((6 \cdot 5) \pmod{11} | (2 \cdot 4) \pmod{5} | 0 | 0)_{RBS(11|5|3|2)} = (8|3|0|0)_{RBS(11|5|3|2)}
\end{aligned}$$

težine pozicija:

t_4	$(1 0 0 0)$	$t_4 = 5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot k = 30k$, $30k \equiv 1 \pmod{11}$, $8k \equiv 1 \pmod{11}$, $k = 7$, $t_4 = 210$
t_3	$(0 1 0 0)$	$t_3 = 11 \cdot 3 \cdot 2 \cdot k = 66k$, $66k \equiv 1 \pmod{5}$, $k \equiv 1 \pmod{5}$, $k = 1$, $t_3 = 66$
t_2	$(0 0 1 0)$	$t_2 = 11 \cdot 5 \cdot 2 \cdot k = 110k$, $110k \equiv 1 \pmod{3}$, $2k \equiv 1 \pmod{3}$, $k = 2$, $t_2 = 220$
t_1	$(0 0 0 1)$	$t_1 = 11 \cdot 5 \cdot 3 \cdot k = 165k$, $165k \equiv 1 \pmod{2}$, $k \equiv 1 \pmod{2}$, $k = 1$, $t_1 = 165$

dekadna vrednost rezultata:

$$(8|3|0|0)_{RBS(11|5|3|2)} = (8 \cdot 210 + 3 \cdot 66 + 0 \cdot 220 + 0 \cdot 165) \pmod{11 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} = 1878 \pmod{330} = 228$$

Polazni brojevi su bili različitog znaka, pa rezultat treba da bude negativan.

Konačno se dobija: $228 - 330 = -102$.